


Uhlenbrock USB-LoCoNet-Interface Treiber Setup

Bevor Sie das USB-LoCoNet-Interface an den PC anschließen, müssen Sie die Treiber-Software installieren. Erst nach erfolgreicher Installation können Sie den PC mit dem USB-LoCoNet-Interface verbinden. Genaue Anweisungen zur Installation entnehmen Sie den nachfolgend aufgeführten Anleitungen für die Betriebssysteme Windows 2000, Windows XP und Windows Vista.

Windows 2000

Start der Installation durch Doppelklick auf „**USB-LoCoNet-Interface.exe**“.



Folgendes Fenster erscheint




Wenn Sie den Pfad ändern wollen klicken Sie auf „**Change Install Location...**“.


Folgendes Fenster erscheint:




Hier kann man z.B. den Ordner unter „C:\Programme\Uhlenbrock\USB-Loconet-Interface“ erstellen.



Klick auf „**Neuer Ordner**“, diesen dann umbenennen in z.B. „**Uhlenbrock**“.




Dann den Ordner „**Uhlenbrock**“ markieren und per klick auf „**Neuer Ordner**“ einen Unterordner erstellen bzw. diesen umbenennen in z.B. „**USB-LoCoNet-Interface**“.



Mit „**OK**“ quittieren.

Folgendes Fenster mit geändertem Pfad erscheint:




Ein Klick auf „Install“ startet die Treiberinstallation.

Folgende Hinweise werden angezeigt (2 mal):




Bitte beide Hinweise mit „Ja“ quittieren.
Es folgt zum Abschluss dieser Hinweis:



Mit der Auswahl „**Ja**“ starten Sie den PC sofort neu. Bei der Auswahl „**Nein**“ muss der PC später manuell neu gestartet werden.

Nach dem Neustart schließen Sie das **Uhlenbrock 63120 USB-LocoNet-Interface** an den PC per USB Kabel an.

Folgende Fenster erscheinen hintereinander:



Das folgende Fenster zwei Mal mit „**Ja**“ quittieren.






Jetzt ist das Uhlenbrock USB-LocoNet-Interface einsatzbereit.

Kontrolle der Installation wie folgt:


Klick auf „**Start**→ **Einstellungen**→ **Systemsteuerung**“. Es erscheint dieses Fenster:




Doppelklick auf „**System**“ erscheint folgendes Fenster:




Reiter „Hardware“ auswählen:



Klick auf „Geräte-Manager“



Doppelklick auf „Anschlüsse“




Uhlenbrock USB-LoconoNet-Interface (z.B. COM3) wird angezeigt:

ACHTUNG!

Der COMPORT kann je nach System eine unterschiedliche Nummerierung haben!


Nach einem Doppelklick auf „USB-Controller“ erscheint:




Uhlenbrock USB-LoCoNet-Interface wird angezeigt:

Windows VISTA und Windows 7


Start der Installation per Doppelklick auf „USB-LoCoNet-Interface.exe“




Folgendes Fenster erscheint:



Klicken Sie auf „Install“ um die Installation zu starten.



Nach dem Kopieren der einzelnen Dateien erscheinen zwei Hinweise des Windows Sicherheitscenters. Mit Klick auf **“Diese Treibersoftware trotzdem installieren“** wird die Treiber-Software installiert.




Nach der Installation müssen Sie gegebenenfalls den PC neu starten oder diesen zu einem späteren Zeitpunkt manuell neu Starten.




Nach erfolgreichem Neustart können Sie das Uhlenbrock USB-LocoNet-Interface anschließen.


Zur Kontrolle der Treiber klicken Sie in der „Systemsteuerung“ auf „System“




Dann unter Aufgaben auf „Geräte-Manager“



Unter Anschlüsse (COM & LPT) und unter USB-Controller



Unter Anschlüsse (COM & LPT) und unter USB-Controller sehen Sie die Installierten Treiber




Uhlenbrock USB-LoconoNet-Interface (z.B. COM3) wird angezeigt:

ACHTUNG!

Der COMPORT kann je nach System eine unterschiedliche Nummerierung haben!

Windows XP


Start der Installation per Doppelklick auf „USB-LocoNet-Interface.exe“



Folgendes Fenster erscheint




Bei Klick auf „Install“.




Erscheint zweimal dieser Hinweis:




Mit „Installation fortsetzen“ quittieren.




Gegebenenfalls PC „Neu starten“ oder Modul an den PC anschließen. Folgende Fenster erscheinen (zweimal hintereinander):




Markieren Sie „Nein, diesmal nicht“ und klicken Sie auf „Weiter“. Folgendes Fenster erscheint:



Markieren Sie auf „**Software automatisch Installieren (empfohlen)**“ und anschließend auf weiter.



Kontrolle Im Gerätemanager:



Uhlenbrock USB-LocoNet-Interface (z.B. COM3) wird angezeigt.

ACHTUNG!

Der COMPORT kann je nach System eine unterschiedliche Nummerierung haben!

Uhlenbrock Elektronik GmbH

November 2009