

REPA-Entkupppler 83 200

H0 3L

Spur H0, 3-Leiter

- Für Kupplungen von Fleischmann oder Märklin, märklinähnliche und Roco-Kurzkupplungen
- Zum problemlosen, nachträglichen Einbau in H0 3-Leiter Gleise
- Mit Fahrstrom-leitender Entkuppplerbohle
- Zuverlässig
- Geräuschlos
- Fast unsichtbar
- Platzbedarf unter der Grundplatte nur 43 mm
- Betriebsspannung 12 - 16 V ~
- Stromaufnahme ca. 850 mA
- nur Kurzzeitbetrieb zulässig

Einbauanleitung

Zunächst werden in der Mitte des Gleises, am besten zwischen zwei Schwellen, zwei Bohrlöcher angebracht: 3 mm für den Führungsstift und 4,5mm für die Entkuppplerstange. Mit Hilfe der Schablone können die beiden Bohrungen in die Grundplatte im exakten Abstand ausgeführt werden. Dann wird der REPA-Entkupplungsmagnet so unter die Grundplatte geschraubt, daß die Entkuppplerstange freies Spiel in der Bohrung hat. Das geht ganz leicht, wenn man die Entkuppplerstange mit einem kräftigen Ruck ganz aus der Magnetspule herauszieht und statt dessen den 4,5mm Bohrer hineinstellt. Zum leichteren Herausziehen der Entkuppplerstange kann man am unteren Ende die halbkugelige Sperre ein wenig abschneiden oder abschleifen.

Die über das Gleis hinausragende Entkuppplerstange wird in der Ruhestellung genau an der Oberkante der Schwelle abgeschnitten.

Dann wird die Bohle aufgedrückt, aber nicht zu fest, weil die Aufsteckhülse für die Feinjustierung gedacht ist.

Zum Schluß wird die Bohle parallel zum Gleis ausgerichtet.



Unsere Pluspunkte für Sie:

Service

Bei einem eventuellen Defekt beachten Sie die Hinweise auf unserer Webseite www.uhlenbrock.de

Hotline

Wenn Sie Fragen haben, wir sind für Sie da! Ihr direkter Weg zum Techniker:

Mo - Di - Do - Fr von 14 bis 16 Uhr und Mi von 16 bis 18 Uhr

kostenfrei 02045-858327

zu anderen Zeiten Premium Hotline 0900-1858327



4 033405 832002

Uhlenbrock Elektronik GmbH
Mercatorstr.6
D-46244 Bottrop

Made in Germany

Elektronikaltgeräte gehören
nicht in den Hausmüll.

Art.-Nr. 83 200



11.19RU